

SEMI FLUSH INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Place top of shade up against bottom of arms. Align holes in brackets on shade with bottom of arms.
- 2) From inside shade, thread ball studs up through holes in brackets and into bottom of arms. Tighten ball studs to secure shade in place. (DO NOT over tighten.)
- 3) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.


b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.
- 4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 9) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 10) Insert recommended bulb.
- 11) Raise glass up to fixture. Pass hole in glass over bulb and socket.
- 12) Fit edge of glass inside socket cup. Turn glass to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN EN EL TECHO

- 1) Ponga la parte superior de la pantalla contra la parte inferior de los brazos. Alíñe los orificios de los soportes en la pantalla con la parte inferior de los brazos.
- 2) Desde el interior de la pantalla, rosque los espárragos de cabeza esférica en los orificios de los soportes y en la parte inferior de los brazos. Ajuste los espárragos para asegurar la pantalla en su lugar. (NO apriete demasiado).
- 3) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.



b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 4) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 5) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
- 6) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)

A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.

B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)



- 7) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

- 8) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- 9) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.
- 10) Inserte la bombilla recomendada.
- 11) Eleve el vidrio hacia el artefacto. Pase el orificio del vidrio por la bombilla y el portalámparas.
- 12) Asegure el borde del vidrio dentro del casquillo del portalámparas. Gire el vidrio para asegurarlo en su lugar. (NO apriete demasiado).


SEE REVERSE SIDE FOR CHAIN DROP INSTALLATION INSTRUCTIONS.

VEA AL REVERSO DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL ADORNO COLGANTE DE CADENA.


- 1) Place top of shade up against bottom of arms. Raise shade up to fixture. Align holes in brackets on shade with bottom of arms.
- 2) From inside shade, thread ball studs up through holes in brackets and into bottom of arms. Tighten ball studs to secure shade in place. (DO NOT over tighten.)
- 3) Place hole in top cover over end of threaded pipe on top of fixture body.
- 4) Thread loop onto end of threaded pipe.
- 5) **TURN OFF POWER.**

- Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 1) Ponga la parte superior de la pantalla contra la parte inferior de los brazos. Alíñe los orificios de los soportes en la pantalla con la parte inferior de los brazos.
- 2) Desde el interior de la pantalla, rosque los espárragos de cabeza esférica en los orificios de los soportes y en la parte inferior de los brazos. Ajuste los espárragos para asegurar la pantalla en su lugar. (NO apriete demasiado).
- 3) Coloque el orificio de la cubierta superior en el extremo del tubo roscado en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 4) Rosque el anillo en el extremo del tubo roscado.
- 5) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**


- Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
- Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
- Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala colóquelos en la posición de apagado "OFF".

-
- Diagram illustrating the assembly components and their connections for a lamp fixture:
- HEXNUT
TUERCA
HEXAGONAL
 - THREADS PIPE
TUBO ROSCADO
 - THREADS RING
ANILLO ROSCADO
 - SCREW COLLAR LOOP
OJAL DE COLLAR
ROSCADO
 - TOP COVER
CUBIERTA SUPERIOR
 - ARM
BRAZO
 - GLASS
VIDRIO
 - LOOP
ANILLO
 - BALL STUD
ESPÁRRAGO DE
CABEZA ESFÉRICA
 - MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE
MONTAJE
 - CANOPY
CAPUCHON

- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúese de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.



*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



IS-65367-US