

- 1) Pull the fixture wire through the end of the long threaded pipe with the hexnut. Thread that end of the long threaded pipe into the coupling on top of the fixture body..

2) Pass the fixture wire through the center tube. Slide the center tube down over the long threaded pipe.

3) Pass the fixture wire through the hole in the check ring. Pass the hole in the check ring over the end of the threaded pipe protruding through the top of the center tube. Set the check ring down on top of the center tube.

4) Lower the end of the side arm with the hole down towards the bottom arm on the fixture body. Pass the hole at the end of the side arm down over the threaded stud on top of the bottom arm.

6) Thread the finial onto the threaded stud. Do not completely tighten finial. This will be done when the fixture assembly is complete.

7) Repeat steps #4 - 6 for the remaining side arms.

8) Pass the fixture wire through the hole in the center of the top cup. Lower the top cup down to fixture. Pass the holes in the center of the top cup down over the small threaded pipes on the top of the side arms.

9) Pass the fixture wire through the hole in the center of the small plate. Lower the small plate down into the top cup. Pass the holes in the small plate down over the ends of the threaded pipes in the center of the top cup.

10) Screw one threaded cap onto each threaded pipe in the center of the top cup.

11) Tighten the threaded caps and the finials to secure the side arms in place.

12) Pass the fixture wire through the coupling. Thread the coupling onto the end of the threaded pipe protruding from the center of the top cup.

13) Pass the fixture wire through the hole in the end of the top loop. Thread the top loop onto the end of the threaded pipe protruding from the top of the coupling.

14) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

15) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.

16) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

17) Connect mounting strap to outlet box.


18) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

19) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.

20) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

21) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

22) **Grounding instructions: (See Illus. A or B).**
A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



23) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 24) Raise canopy to ceiling.
- 25) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 26) Raise the glass up to the fixture. Pass the hole in the center of the glass over the socket.
- 27) Thread the socket ring onto the socket. Tighten the socket ring to secure the glass in place. (DO NOT over tighten.)

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1)

Jale el alambre del artefacto a través del extremo del tubo roscado largo con la tuerca hexagonal. Enrosque ese extremo del tubo roscado largo dentro del acoplamiento en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 2)

Pase el alambre del artefacto a través del tubo central. Deslice el tubo central hacia abajo sobre el tubo roscado largo.
- 3)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el anillo de seguridad. Pase el agujero en el anillo de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale a través de la parte superior del tubo central. Coloque el anillo de seguridad hacia abajo sobre la parte superior del tubo central.
- 4)

Descienda el brazo lateral con el agujero hacia abajo hacia el brazo inferior sobre el cuerpo del artefacto. Pase el agujero en el extremo del brazo lateral hacia abajo sobre el espárrago roscado en la parte superior del brazo inferior.
- 6)

Enrosque el capuchón sobre el espárrago roscado. No apriete totalmente el capuchón. Esto será hecho cuando esté completo el ensamblaje del artefacto.
- 7)

Repita los pasos #4 – 6 para los brazos laterales restantes.
- 8)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el centro de la taza superior. Descienda la taza superior hacia el artefacto. Pase los agujeros en el centro de la taza superior hacia abajo sobre los tubos roscados pequeños en la parte superior de los brazos laterales.
- 9)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el centro de la placa pequeña. Descienda la placa pequeña dentro de la taza superior. Pase los agujeros en la placa pequeña hacia abajo sobre los extremos de los tubos roscados en el centro de la taza superior.
- 10)

Atornille una tapa roscada sobre cada tubo roscado en el centro de la taza superior.
- 11)

Apriete las tapas roscadas y los capuchones para asegurar los brazos laterales en su lugar.
- 12)

Pase el alambre del artefacto a través del acoplamiento. Enrosque el acoplamiento dentro del extremo del tubo roscado que sobresale desde el centro de la taza superior.
- 13)

Pase el alambre del artefacto a través del agujero en el extremo del anillo superior. Enrosque el anillo superior dentro del extremo del tubo roscado que sobresale desde la parte superior del acoplamiento.
- 14)

APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a)

Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b)

Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c)

Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.
- 15)

Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4”). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 16)

Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 17)

Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 18)

Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 19)

Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 20)

Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 21)

Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.
- Date Issued: 4/25/14

REFER TO THE FIXTURE DRAWING ON OTHER
SIDE OF PAGE.
CONSULTE AL ACCESORIO DE DIBUJO EN EL
DORSO.

- 22)

Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).


A)

En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.

B)

En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.



- 23)

Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

24)

Levante el escudete hasta el cielorraso.

25)

Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

26)

Levante el vidrio hacia arriba hasta el artefacto. Pase el agujero en el centro del vidrio sobre el casquillo.

27)

Enrosque el anillo del casquillo dentro del casquillo. Apriete el anillo del casquillo para asegurar al vidrio en su lugar. (NO apriete demasiado).
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- IS-1781-US