

Livingston I Light Flush Mount

FM402, OL14013_1.1

FEISS®

EST. 1955

Ceiling/Outdoor

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
“Nationally Recognized Testing Laboratory”



This product is suitable for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Place the fixture base onto the mounting plate studs and secure them in place by tightening the ball nuts.
- 6** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Align and insert the shade into the fixture, then rotate it clockwise to lock it in place.
- 8** Install rubber caps onto the ends of the frame and insert the ends of the frame into the fixture.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1** Fixer la plaque de montage sur le boîte électrique avec deux vis de montage.
- 2** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide) pour le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connecter le fil noir du luminaire (rond et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation hot avec un écrou de fil.
- 5** Placez la base du luminaire sur les goujons de montage de le luminaire et fixez-les en place en serrant les écrous d'boule.
- 6** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 7** Aligner et insérer l'abat-jour dans l'abat-jour, puis tournez-le vers la droite pour verrouiller en place.
- 8** Installer des capuchons en caoutchouc sur les extrémités de l'armature et insérer les extrémités de l'armature dans le luminaire.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 2 Conecte la lámpara a una puesta a tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o suave) al cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Coloque la base en los esparragos de montaje de la lámpara y fijarlo en su lugar apretando las tuercas de bola.
- 6 Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 7 Alinee y inserte la pantalla, luego gírela hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
- 8 Instale tapones de goma en los extremos del bastidor e insertar los extremos del bastidor en el aparato.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company