

## SKU#60/4185, 60/4205, 60/4186, 60/4206

**CAUTION:** Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

- 
- The diagram illustrates the assembly of a three-arm chandelier. The main components are labeled as follows:
- Outlet Box
  - Wire Connector
  - Mounting Strap
  - Nipple
  - Outlet Box Screw
  - Ground Screw
  - Screw Collar Loop
  - Canopy
  - Ring
  - Chain
  - Loop
  - Top Cover
  - Tube A
  - Screw
  - Bottom Cover
  - Tube B
  - Rod
  - Bulb
  - Socket Ring
  - Socket Cover
  - Shade
  - Socket
  - Connection
  - Fixture Body
- An inset shows four different mounting strap options (1, 2, 3, 4) with a note "About 5mm".
- Two diagrams on the right show "Fixture Distribution" patterns: a triangular arrangement and a hexagonal arrangement.



**A Satco Product**

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/4185, 60/4205, 60/4186, 60/4206**

**NOTE:** Por favor, Consulte con un electricista calificado en caso de que esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN:** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
3. Apriete el Entrerrosca y el cuerpo del artefacto . Coloque el tubo B sobre la enterrosca .
4. Abroche el extremo de la parte superior de las varas en la cubierta inferior usando los tornillos. Después inserte el extremo de la parte inferior de las varas en las conexiones.
5. Coloque el tubo A y cubierta superior sobre la enterrosca , después abroche el aro en la enterrosca .
6. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandíbulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
7. Tramar los cable del aparato desde abajohacia arriba a los enlaces de lozo, la cadena, el enterrosca, el tubo B, el cubierta inferior , el tubo A, el cubierta superior, el nillo, el dosel, pasando el lazo del collar roscado y el niple en la correa de montura.
8. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco(neutron) del circuito de suministro. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro(alimentación) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
9. Colocar el dosel completamente a través del niple más corto a la cúpula y ajustar el anillo al lazo del collar roscado hasta que el dosel quede firmemente sujeta contra la cúpula.
10. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas.
11. Instalar las bombillas (No incluídas).Activar la electricidad.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/4185, 60/4205, 60/4186, 60/4206**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballer soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
3. Serrez la filetés A le corps du luminaire. Placer le tube B au dessus de l'embout fileté .
4. Attacher les extrémités supérieures des tiges au cache du bas par des vis. Insérer ensuite les extrémités inférieures des tiges dans les connexions.
5. Placer le tube A et capot supérieur au dessus de l'embout fileté , puis attacher la boucle à l'embout fileté .
6. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
7. Faites passer les fils du luminaire dans la fileté ,dans la tube B , dans la couvrir le fond ,dans la tube A , dans la capot supérieur, dans la Boucle, dans la Chaîne, dans l'Anneau, dans le Couvercle, dans la Boucle de collier de vis et dans le Faîteau sur la Bande de montage.
8. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc(neutres) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
9. Placez le Couvercle sur l'Embout jusqu'au niveau du Plafond, et fixez l'Anneau sur la Boucle de collier à vis jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
10. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en place les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position.
11. Installez l'ampoule (Non fournie).Allumez l'électricité.